

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/combo-stc-satlink-meter-p-24619.html>

COMBO S/T/C SATLINK METER.



Včetně DPH	330.48 €
Bez DPH	275.40 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	100 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	00742924

Popis produktu

COMBO S/T/C SATLINK METER.

Kvalitný merač satelitného signálu od modelu Satlink WS-6979 COMBO s farebným LCD displejom, ktorý vám umožní jednoducho a presne umiestniť satelitnú alebo terestriálnu anténu. Merač má niekoľko satelitných pozícií (satelity + transpondéry), navyše je možné každý parameter editovať. Model WS-6979-COMBO je schopný merať kanály DVB-S2 / T2. Sada obsahuje napájací zdroj a napájací kábel pre kamery 12 V. Menu merača v poľštine značne uľahčuje prácu s prístrojom.

Popis produktu

Štandardy: DVB-S2 / S, DVB-T / T2

Typ konektora F Typ

Vstupná frekvencia 950 je 2150 MHz

Vstupná úroveň signálu - 65 až -25 dBm

Ovládanie prepínača pásma 22 kHz

Napájanie LNB 13V / 18V, IMax 400mA

Typ demodulácie QPSK, 8PSK, 16APSK

Symbolová rýchlosť 2

Typ konektora FEMALE Typ

Vstupná frekvencia 48 je 862 MHz

Vstupná úroveň signálu -79,5 dBm (MAX)

ANT Napájanie 5V, 12V / 17V Imax 100mA

Typ demodulácie QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

LCD Typ TFT TRANSMISSIVE

Počet bodov 480 (RGB) x272

Aktívna plocha (ŠxV) 95,04x53,86 mm2

Typ konektora 3,5 mm jack

Video výstup CVBS,

Audio výstup Stereo Audio L / R výstup

HDMI výstupný konektor

Formát HDMI 1.3a

Typ konektora 3,5 mm jack

Video vstup CVBS,

Audio vstup Stereo audio vstup L/R

Dekompresia videa MPEG-2 MP @ HL, dekódovanie MPEG-1, MPEG-4 ASP @ L5 HD

rozlíšenie, H.264 MP & HP @ L4, HW dekódovanie JPEG

Rozlišovacia rýchlosť PAL-25 snímka @ 720 * 576, snímka NTSC-30 @ 720 * 480,

Kompatibilita signálu Podpora konverzie pre rôzne video formáty

Formát videa 4: 3,16: 9, prevodom Pan & Scan a Letter Box

Dekompresia zvuku MPEG-1 Layer I / II, MPEG-2 Layer I / II,

Režim výstupu zvuku Stereo, Mono, R/L

USB konektor

Dátový protokol rozhranie USB 2.0

Systém správy súborov NTFS, FAT32, FAT16

formát súboru wma, mp3, mp4, avi, jpg, jpeg, bmp, img

Mikroprocesor NOVATEK

Frekvencia hodín 500 MHz

Pamäť SDRAM 1Gbit DDR3
Li-Ion batéria 7,4 V / 3000 mAh (prevláda stroj za označením)
VÝSTUP adaptéra: DC12V / 1,5A, INTUPT: 100-240VAC 50 / 60Hz (Bude v závislosti od aktuálnej konfigurácie)
Príkon Max. 10W
Veľkosť (Š x H x V) 9,5 x 15,5 x 4,5 (cm)

Gauge	DVB-S2 Kombinácia DVB-T2 HD Mpeg4
Indikácia sily a kvality signálu	ÁNO
Pípnutie na nájdenie satelitu	ÁNO (dá sa vypnúť)
Batéria	LI-ION 7,4 V 3000 mAh
Možnosť úpravy satelitu, transpondéra, frekvencie	ÁNO
Podpora DiSEqC	1,0 / 1,1 / 1,2 a 22 kHz
Možnosť aktualizácie softvéru cez USB port	ÁNO