

Data jsou aktuální na den 08-05-2024 18:00

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/cq5020-analogov-20mhz-2-kanlov-mcp-osciloskop-p-7435.html>



CQ5020 Analógový 20MHz / 2-kanálový MCP osciloskop

Včetně DPH	483.81 €
Bez DPH	403.18 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	117101
Výrobce	MCP

Popis produktu

Charakteristika

- Vysoká citlivost 1mV / div.
- Široký vertikální rozsah 20V / div
- Dvojzásuvka 20MHz / 30Mhz I TV synchronizácia
- Zadanie osi Z
- Výstup Ch1

CRT	Typ	6"
	Zakres wyświetlania	8 x 10dz. (1dz. = 10mm)
	Napięcie przyspieszające	1.9kV (Cq5020) 2kV (CQ5030)
	Intensywność i skupienie	Bezstopniowe na przednim panelu
	Obrót w osi X	Regulowane na przednim panelu
Odchylenie pionowe	Czułość i dokładność	5mV/dz. ~20V/dz. $\pm 3\%$ 1mV/dz. ~2mV/dz. $\pm 5\%$ 12 trybów kalibracyjnych w 1-2-5 sekwencjach, X 5 MAG tylko Ch1
	Zakres regulacji	$\geq 2.5:1$
	Szerokość pasma	DC(AC 10Hz) ~ 20MHz (CQ5020)/30MHz (Cq5030)
	Czas narastania	≤ 17.5 ns (Cq5020) ≤ 12 ns (Cq5030)
	Impedancja wejściowa	Ok.. 1M Ω $\pm 3\%$ 30pF ± 5 pF
	Sprzężenie	DC, GND, AC
	Max. Napięcie wejściowe	400V (DC + Acpeak) na 1kHz lub mniej
	Tryb pionowy	Ch1, Ch2, DUAL, (CHOP, ALT), ADD, Ch2 odwrotność
Odchylenie poziome	Wyjście sygnałowe Ch1	25mV/dz. 50 Ω 20Hz~10MHz (-3dB)
	Przemiatanie	0.2 μ s/dz. ~ 0.2s/dz. 19 trybów w 1-2-5 sekwencjach
	Dokładność przemiatania	$\pm 3\%$, $\pm 5\%$ na x 10 MAG
	Zakres regulacji	$\leq 2.5:1$
	Wzmocnienie	X10 MAG
System wyzwolenia	Max. Czas przemiatania	20ns/dz.
	Tryb	AUTO, NORM, TV
	Zasilanie	VERT-MODE, Ch1, EXT, LINE
	Sprzężenie	AC
	Polaryzacja	"+" lub "-"
	Czułość wyzwalania	INT 10Hz~10MHz 10MHz~20MHz 20MHz~30MHz TV Sync plus 1dz. Lub TV (EXT) EXT 0.5dz. 0.2 1.5dz. 0.8 1.5dz. 0.2
Tryb X-Y	Zewnętrzne wyzwalanie	Impedancja wejściowa: 1M Ω $\pm 3\%$ 25pF Max. Impedancja wejściowa: 400V
	Wejście	X-axis Cq5020: DC ~ 500kHz Cq5030:DC ~ 1MHz
	Czułość i dokładność	5mV/dz. ~20V/dz. $\pm 3\%$, 1mV/dz. ~ 2mV/dz. $\pm 5\%$
	Szerokość pasma (-3dB)	Axis X: Cq5020: DC ~ 500kHz Cq5030: DC ~ 1MHz
	Przesunięcie fazowe	$\leq 3^\circ$ lub mniej od DC do 50kHz
Oś Z	Czułość	5V
	Impedancja wejściowa	20k Ω ~ 30k Ω
	Używany zakres	DC-2MHz
	Max. napięcie wejściowe	30V (DC+ACpeak)
Kalibracja	Sygnał	1kHz 0.5Vp-p falowanie prostokątne
Zasilania		110~127V AC $\pm 10\%$, 220~240V AC $\pm 10\%$, 50Hz ± 2 Hz/ 60Hz ± 2 Hz
Wymiary (W x H x D)		316mm x 132mm x 410mm
Masa		7.8 kg
Akcesoria		Instrukcja obsługi, bezpiecznik, kabel zasilający, sondy (2szt.)