

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/vhf-uhf-crossover-zwr-400-telkom-telmor-p-35178.html>



VHF / UHF crossover ZWR-400 Telkom Telmor

Včetně DPH	44.72 €
Bez DPH	37.27 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na skladě	7 szt.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	01365056
Výrobce	Telkom Telmor

Popis produktu

VHF / UHF crossover ZWR-400 Telkom Telmor

CHARAKTERISTIKY :

Šířka pásma a frekvencia prevádzky: FM: 87,5-108MHz; VHF: 174-240 MHz; UHF: 470-694 MHz
Napájacie napätie nezávisle pre anténne vstupy VHF, UHF1, UHF2 s autodetekciou
Kompaktné a praktické puzdro
Sada obsahuje pás pre montáž na anténny stožiar
Profesionálny crossover poľskej výroby

TECHNICKÉ DÁTA:

Pracovná kapela:

- FM: 87,5-108 MHz
- VHF: 174-240 MHz
- UHF1: 470-694 MHz
- UHF2: 470-694 MHz

Cez stratu:

- FM: 2,5 dB
- VHF: 2 dB
- UHF1: 5 dB
- UHF2: 12 dB

DC prechody: VHF, UHF1, UHF2 - áno (FM - nie)

Automatické prepínanie DC prechodu: áno (pre VHF, UHF1, UHF2)

Rozmery produktu: 87x75x22 mm

Rozmery telesa stožiaru: 128x109x45 mm

Čistá hmotnosť s plášťom stožiaru: 0,3 kg

ZWR-400 je pásmová výhybka so štyrmi vstupmi: FM, VHF, UHF1 a UHF2 a jedným výstupom. Zariadenie sa používa na sčítanie signálov z VHF a UHF TV antén a rádiovkej antény. Frekvenčná odozva FM: 87,5-108 MHz, VHF: 174-240 MHz, UHF1 a 2: 470-694 MHz.

ZWR-400 prenáša napájacie napätie zo vstupu na výstupy VHF a UHF, čím umožňuje napájanie anténnych predzosilňovačov. V prípade

aktívnymi anténami sa výkon automaticky preniesie na príslušné vstupy. Po pripojení pasívnej antény zostane prenos napätia zachovaný

zablokovaný pre port, ku ktorému je pripojený.

Výhybku je možné namontovať na anténny stožiar vďaka špeciálnemu puzdru ABS odolnému voči striekajúcej vode.

Crossover je profesionálne riešenie so zabudovanou technológiou filtra SAW. V dôsledku toho signály GSM / LTE a 5G nepreniknú do inštalácie.

Použitie filtrov v UHF vstupoch umožňuje použitie pasívnych antén pracujúcich v širšom frekvenčnom rozsahu UHF. Nie sú potrebné žiadne ďalšie filtre alebo crossovery.

Port UHF2 (s väčším útlmom) je určený pre antény, ktoré prijímajú silnejšie signály (osvetlenie, vysielateľ s vyšším výkonom). Vďaka takejto domácej inštalácii môžeme ovládať signály rôzneho výkonu bez ďalších atenuátorov alebo selektívne ladených zosilňovačov.

Riešenie je určené pre SMATV aplikácie pre rodinné domy. Pre väčšie inštalácie odporúčame použiť kanálové zosilňovače série WWK.