

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/pro-m31-artel-u-i-p-q-hz-pf-3-fzov-meni-p-7314.html>

PRO M31 ARTEL U / I / P / Q / Hz / PF 3-fázový menič

Včetně DPH	260.52 €
Bez DPH	217.10 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	1 ks.
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	140307
Výrobce	Artel

Popis produktu

Programovatelný převodník PRO M31B21

Vlastnosti vysílače PRO M31B21

- Monitorovanie a analýza elektrických parametrov v reálnom čase, ako sú: U, I, PF, Hz, P, Q, S
- Programovateľné režimy merania
- Škálovanie nameraných hodnôt
- Izolované programovateľné analógové výstupy
- 2 impulzné výstupy pre počítanie aktívnej a jalovej energie
- Komunikačný výstup RS-485
- MA analógové výstupy

Konfigurácia PRO M31B21

- Komunikačný port: RS-232 alebo RS-485
- Analógové výstupy: -20 ~ 0 ~ + 20 mA, 0 ~ 20 mA
- Napájanie: 85 ~ 265V DC / AC

Ďalšie parametre PRO M31B21

- Pracovné prostredie: -10 ~ 55 ° C, 5 ~ 95 % RH
- Skladovanie: -40 ~ 85 ° C, 5 ~ 95 % RH
- Elektrická sila napätie vstup / výstupy: 4000V / 50Hz únik
- Celková spotreba energie:
- Kryt: horľavosť podľa UL94V0
- Rozmery: 72 x 117 x 113 mm
- Vhodné pre montáž na 35 mm DIN lištu

Špecifikácie PRO M31B21

- Vstupné napätie [V]: 57,7 ~ 400 (3P4W), 100 ~ 600 (3P3W)
- Jednosmerné napätie [V]: 693 max
- Frekvenčný rozsah [Hz]: 45 ~ 55
- Prípustné preťaženie: 2 x menovité (trvalé) 2500V / 1s (krátkodobé)
- Spotreba energie [VA]:
- Vstupný prúd [A]: 0 ~ 5
- Prípustné preťaženie: 2 x menovité (trvalé) 2500V / 1s (krátkodobé)
- Spotreba energie [VA]:
- Typy inštalácie: 1-vodič, 3P4W, 3P3W
- Rozsah nastavenia CT a VT: 0,10 ~ 6500,00

-
- 3 programovatelné analógové výstupy : mA
 - Čas odozvy [ms]:
 - Komunikačný terminál: RS-485
 - Prenosová rýchlosť [bps]: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
 - Softvér: firmware na CD, štandardné príslušenstvo