

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/mixr-pmq-2110-zosil-2x200w-10-kanlov-p-9853.html>

Mixér PMQ-2110 + zosil. 2x200W 10 kanálov

Včetně DPH	351.49 €
Bez DPH	292.91 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00911559
Výrobce	Azusa

Popis produktu

----- Mono vstup -----

Mikrofónny vstup: Elektronicky vyvážený, nevyvážený
Šírka pásma: 10 Hz - 60 kHz $\pm$ 3 dB
Skreslenie (THD & N): 0,01 % (+4 dB μ , 1 kHz)
Citlivosť (22 Hz - 22 kHz):
-129,5 dB μ , pre 150 ohmový zdroj
-132 dB μ , pre skratovaný vstup
Rozsah ovládania zisku: +10 dB až +60 dB
Linkový vstup: elektronicky vyvážený
Šírka pásma: 10 Hz - 60 kHz $\pm$ 3 dB
Skreslenie (THD & N): 0,01 % (+4 dB μ , 1 kHz)
Rozsah ovládania zosilnenia linkového vstupu: +10 dB až +60 dB μ
Vyrovnanie:
Vysoká (Hi): 12 kHz $\pm$ 15 dB
Stred: 2,5 kHz $\pm$ 15 dB
Nízka (Lo): 80 Hz $\pm$ 15 dB

Stereo vstupy -----

Linkový vstup: Nevyvážený
Šírka pásma: 10 Hz - 55 kHz $\pm$ 3 dB
Skreslenie (THD & N): 0,01 % (+4 dB μ , 1 kHz)
Vyrovnanie:
Vysoká (Hi): 12 kHz $\pm$ 15 dB
Stred: 100 Hz - 8 kHz $\pm$ 15 dB
Nízka (Lo): 80 Hz $\pm$ 15 dB
Vrátane nízkofrekvenčného filtra: -3 dB (75 Hz, 18 dB)

Hlavná časť mixéra -----

Maximálna výstupná úroveň: +22 dB μ vyvážená
Maximálna výstupná úroveň AUX: +22 dB μ nevyvážený
Ovládanie výstupnej úrovne slúchadiel: +22 dB μ nevyvážené
S/N pomer: 112 dB, všetky kanály

Počet kanálov: 10
Výkon: 2x 200 W (4 Ohm)
Napájacie napätie: ~ 240 V AC, 50 Hz