

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/prepna-dvb-t-irc-500-p-17420.html>

Prepínač DVB-T IRC-500

Včetně DPH	13.45 €
Bez DPH	11.21 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00984065

Popis produktu

IRC-500 prepínač pre pozemné a káblové TV anténne signály, ovládaný akýmkoľvek diaľkovým ovládačom; prepínač umožňuje pripojiť signál z miestnej káblovej siete a signály z digitálnych terestriálnych vysielačov do zásuvky televíznej antény; prepínanie prebieha dlhšie (cca. 5 sekúnd) Podržaním ktoréhokoľvek tlačidla na IR diaľkovom ovládači; vtedy začne blikať signalizačná dióda a následne po prepnutí signalizuje stav spínača;

Inštalácia:

Pripojte zásuvku televíznej antény do zásuvky TV na vypínači, káblovú televíziu do kábla a anténu DVB-T do zásuvky MUX; vypínač je napájaný 5V z TV zásuvky (túto možnosť musíte aktivovať v TV menu); ak televízor nemá výstup napätia 5V, treba použiť stabilizovaný zdroj 5V alebo 12V s oddeľovačom napájania antény zapojeným do anténnej zásuvky televízora; ak je toto napätie potrebné na napájanie anténnych zosilňovačov, môžete prepnúť prechod napätia do zásuvky MUX (prepínač s popisom vo vnútri krytu);

Vypínač by mal byť umiestnený tak, aby bola viditeľná signalizačná dióda (plná viditeľnosť pre infračervený signál z IR diaľkového ovládača)

Technické údaje:

model: IRC-500;

napájanie: cez prepínač TV zásuvka - mínus na kryte;

napájacie napätie spínača: 5-12V DC;

možnosť zapnutia napájacieho napätia do zásuvky MUX - skrat prepójky vo vnútri krytu (štandardne je prepójka otvorená);

pracovná frekvencia: 50-900MHz;

útlm pre aktívny vstup: max. 1,5 dB;

útlm pre neaktívny vstup: min. 40 dB;

spotreba energie: max. 10 mA;

maximálny príkon cez zásuvku MUX: 500 mA;